



发式光功 放大器 卡

产品

发式 RT-BA 专 为单 光传 掺 光 光功 放大器，主 应 于 传 场  
合。安 于 发 ，可以将传 备 换为 1550.12nm， 合后 PA 使 ；并将 入 功  
提升，延 信号传 。

产品 性

- 工作 宽，支持 1310nm 和 1550nm 信号 入
- 出光功
- 成度 ，占 OSP 平台 1 准 位
- 可 性

产品

| 参    | 指             |           |
|------|---------------|-----------|
|      | 2.5G RT-BA    | 10G RT-BA |
| 接收光  | 1260~1650nm   |           |
| 接收光功 | -7~+7dBm      | -5~+7dBm  |
| 出光   | 1550.12±0.4nm |           |
| 出光功  | 17/19dBm      | 12/13dBm  |
| 容    | 3200ps/nm     | 1600ps/nm |
| 噪声指  | 5.5dB         |           |
| 控制 式 | APC           |           |
| 卡宽度  | 1 准功 位        |           |
| 大功   | 20W           |           |
| 光口 型 | LC/UPC        |           |